

## LX118B

Sensor de movimiento para muro



### Usos:

- Hogar
- Oficina
- Museos
- Comercios
- Edificios
- Pasillos

### Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad

### Características y funciones:

- Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento dentro de su rango
- Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de izquierda a derecha
- Identifica luz ambiental
- Fococelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
- Ahorro de energía eléctrica
- Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes y de halógeno
- Fácil instalación
- Diseño moderno y estético

### Especificaciones técnicas:

- Altura de instalación: 1.5 m - 3.5 m
- Distancia de detección: 12 m (máximo)
- Rango de detección: 140° - 180°
- Luz ambiental operación: <3 lux ~> 2000 lux (ajustable)
- Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
- Régimen de carga: 800 W (máx)
- Voltaje de operación: 90 - 130V~
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Velocidad de detección: 0.6 - 1.5m/s
- Color: Blanco

### Diagrama

